

Netzdrossel, dreiphasig, Aluminium LR3A 40-4/800



Abbildung zeigt LR3A 40-4/115

Vorteile

Einsatz als Netzdrossel, Kommutierungsdrossel oder PFC-Drossel
Gewichtreduzierung durch Aluminiumwicklung
Gewährleistung der Kurzschlussspannung von 3, 4 bzw. 5 % zum Netz
Dämpfung von Stromüberschwingungen
Anlaufstrom-Begrenzung
Erhöhung der Lebensdauer von Verbrauchern
Geringe Welligkeit
Überbrückung von Netzeinbrüchen
Spitzenstrom-Begrenzung
Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräusentwicklung durch Vakuumimprägnierung
Integrierte Hebemöglichkeit

Anwendungen

Netzdrossel zur Minimierung von Netzurückwirkungen, zur Reduktion der Blindleistungsanteile und Ladeströme im ZK-Kondensator sowie zur Verbesserung des $\cos\phi$.

Normen

Netz- und Kommutierungsdrossel nach DIN EN 61558-2-20,
IEC 61558-2-20, UL 506, CSA 22.2

Zulassungen




UL 506, CSA 22.2



Netzdrossel, dreiphasig, Aluminium LR3A 40-4/800

Elektrische Daten	
Typ	LR3A 40-4/800
Betriebsdaten	
Bemessungsspannung	3 x 400 Vac
Bemessungsspannung (IEC)	3 x 690 Vac
Bemessungsspannung (UL)	3 x 600 Vac
Kurzschlussspannung uK	4 % @ 400 Vac
Bemessungsfrequenz hoch	50 Hz
Spannungsabfall	9,2 Vac
Bemessungsstrom	800 A
Induktivität	0,037 mH
Induktivitätstoleranz	±10 %
Ausgangsdaten	
Verlustleistung	2857,0 W
Zulassungen	
Approbationen	cURus
Umwelt	
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Kühlungsart	AN
Sicherheit und Schutz	
Bauart	offen
Schutzart	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)	I
Isolierstoffklasse	IEC=H, UL=class 180
Prüfspannung	4000 Vac
Bestelldaten	
Bestellnummer	LR3A 40-4/800

Mechanische Daten	
Typ	LR3A 40-4/800
Anschluss und Montage	
Anschlüsse Phase	Flachkupfer
Anschlüsse PE	für M10
Befestigung	Fußwinkel
Befestigungsschrauben	M10
Maße und Gewichte	
Gewicht	115,00 kg



Änderungen vorbehalten.